


STAPPENPLAN voor het instellen van SwyxWare v6.x voor XeloQ Communications

Start de SwyxWare Administration en maak een nieuwe trunkgroep aan gevolgd door een Trunk. Neem onderstaande gegevens over.


Trunk Group properties




The image shows a screenshot of the 'XeloQ Properties' dialog box, specifically the 'General' tab. The dialog box has a title bar with 'XeloQ Properties' and standard window controls. Below the title bar are five tabs: 'General', 'SIP Registration', 'Numbers', 'SIP URIs', and 'Channels'. The 'General' tab is selected. The main area contains the following fields and options:


- Name and identify Trunk and enable or disable its use (e.g. for maintenance).**
- Trunk Information:**
 - Trunk Name: Xeloq
 - Description: (empty)
 - Computer Name: SWYX-SERVER1
 - Type: SIP
 - Assigned to Trunk Group: Xeloq SIP Trunk
 - Trunk Group Properties: (button)
- Trunk Status:**
 - Trunk enabled

At the bottom of the dialog box are four buttons: 'OK', 'Cancel', 'Apply', and 'Help'.



Druk op de Configure knop en neem ondertaande gegevens over:





Bij gebruik van een Firewall /NAT Router moet poort 6060 (bij andere SIP providers is dat meestal poort 5060) verwijzen naar het IP adres van de SwyxServer. Kijk voor de overige firewall/NAT instellingen in de Swyx knowledgebase in artikel **kb2988**

Trunk properties:

The screenshot shows the 'Xeloq Properties' dialog box with the 'General' tab selected. The title bar includes a close button (X). Below the title bar are tabs for 'General', 'SIP Registration', 'Numbers', 'SIP URIs', and 'Channels'. The main area contains the following fields and controls:

- Name and identify Trunk and enable or disable its use (e.g. for maintenance).**
- Trunk Information:**
 - Trunk Name:
 - Description:
 - Computer Name:
 - Type:
 - Assigned to Trunk Group:
 -
- Trunk Status:**
 - Trunk enabled


At the bottom are buttons for 'OK', 'Cancel', 'Apply', and 'Help'.

The screenshot shows the 'Xeloq Properties' dialog box with the 'SIP Registration' tab selected. The title bar includes a close button (X). Below the title bar are tabs for 'General', 'SIP Registration', 'Numbers', 'SIP URIs', and 'Channels'. The main area contains the following fields and controls:


- Enter your user account information supplied by the service provider .**
- SIP Provider:
- User ID:
- User Name:
- User Password:

At the bottom are buttons for 'OK', 'Cancel', 'Apply', and 'Help'.

Vul bij UserID en User Name uw XeloQ Communications / Goandcall SIP account (begint met een 7) in en bij User Password uw XeloQ Communications / Goandcall wachtwoord.



Vul bij subscriber number het XeloQ Communications SIP Account in dat begint met een 7



XeloQ Communications ondersteund zowel de G.711 als de G.729 codec en T.38 voor fax over IP is in testfase. Als er met meerdere personen tegelijk gebeld gaat worden is het advies om G.711 uit te vinken zodat er alleen gebeld wordt via G.729.

Vink de juiste codecs aan en geef bij Channels het aantal lijnen in waarop gelijktijdig via XeloQ Communications gebeld kan worden. Vergeet niet dat hiervoor wel SwyxWare voicechannel licenties nodig zijn.

In de Routingtabel kunt u nu aangeven wanneer u via de XeloQ Communications naar buiten wilt bellen.

Wanneer u ook via XeloQ Communications inkomende telefoontjes wilt kunnen ontvangen koppelt u het XeloQ Communications SIP account ook met het interne nummer van een SwyxWare gebruiker of groep. Let op dat u **vóór** het XeloQ Communications SIP Account (in onderstaand voorbeeld 700000) een + zet.

Add Number Mapping

Mapping of Internal Number to Public Number
Please select a Public Number to be mapped to the chosen Internal Number.

To map this Internal Number to a Public Number choose one of the suggested Public Numbers from the drop-down list, or enter a Public Number (canonical format) or SIP URI manually.

Use the "Select..." button to obtain an overview of Public Numbers available in the entire system. If you don't want to map a Public Number, please select "None" from the list.

Internal Number: 100

Associated Public Number: +700000 Select...

< Back Finish Cancel

U kunt bij XeloQ ook gewone Nederlandse telefoonnummers aanschaffen (en ook uw huidige nummers porteren) alsmede ook in 60 andere landen nieuwe nummers kopen.

Deze worden dan eenvoudig naar het SIP account geforward zodat u ze in de Swyx server krijgt afgeleverd. U hoeft hiervoor niets in de Swyx server aan te passen.

Neem voor meer informatie contact op met XeloQ Communications.

www.xeloq.nl